

TM9000AD1-O

50 Hz Portatif Jeneratör Setleri



Güç Çıkış Değerleri

Standby Güç (ESP)

kVA

9

kW

7,2

Prime Güç (PRP)

kVA

8,5

kW

6,8

Ebat

En x Boy x Yükseklik
(mm)

Ağırlık
(kg)

Yakıt Tankı
(lt)

Ses dB(A)
@ 1m

Kabinli




Kabinsiz

781x622x890

194

19,5

111



Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

TTDTM9000AD1-O20170623TR

Motor

| | | |
|--|------|----------------|
| İmalatçı | | ANTOR |
| Model | | 4LD640 |
| Silindir Sayısı | | 1 |
| Silindir Düzeni | | N/A |
| Hacim | lt | 0,638 |
| Stroke | mm | 90 |
| Bore | mm | 95 |
| Kompresyon Oranı | | 17:1 |
| Hava Emiş Sistemi | | DOĞAL EMİŞ |
| Governor Tipi | | N/A |
| Soğutma Sistemi | | HAVA SOĞUTMALI |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | N/A |
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 2,6 |
| Devir / Frekans 50 Hz | rpm | 3000 |
| Maksimum Toplam Çıkış Gücü (Standby 50 Hz) Gücü | kW | 9,7@3600 RPM |
| Yakıt Sarfıyatı 100 % 50 Hz | lt/h | 2,96 |

Alternatör

| | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------|
| İmalatçı | | NSM |
| Model | | M112SB |
| Faz Sayısı | | 1 |
| Yatak Sayısı | | TEK |
| Kutup Sayısı | | 2 |
| Voltaj Regülasyonu (Kalıcı) | | + 5% ($\cos\phi = 1$) |
| İzolasyon Sınıfı | | H |
| Koruma Sınıfı | | IP23 |
| İkaz Sistemi | | Fırçasız-Kapasitörlü |
| Toplam Harmonik Bozulma (Yüksüz) | | $\leq 6\%$ |
| Frekans | Hz | 50 |
| Çıkış Voltajı 50 Hz | VAC | 230 |

Standart Ekipmanlar

Motor

Teksan Jeneratör setlerinde, uluslararası standartlara uygun, düşük yakıt sarfiyatlı son teknoloji ürünü motor markaları kullanılmaktadır. Benzinli serilerde 4 zamanlı, tek ve çift silindiri, dizel serilerde ise direkt püskürtmeli, tek silindiri opsiyonların tamamında yağ uyarı sistemi bulunmaktadır.

Alternatör

Teksan ürünlerinde, gerekli tüm test aşamalarından geçmiş, uluslararası standartlara uygun, bakım gerektirmeyen yataklama sistemine sahip, hassas voltaj ayarı sağlayan, son teknoloji ürünü, kalite, yüksek verimliliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen alternatör markaları kullanılmaktadır.

Şasi ve Yakıt Deposu

Jeneratör setinin yükünü taşıyacak özellik ve dayanıklılıkta, çelikten imal edilen güçlü şasisi, kompakt tasarımı ile taşıma ve yerleştirmede kolaylık sağlar.

Soğutma Sistemi

Benzinli ve dizel modellerde kullanılan hava soğutmalı sistem jeneratör ekipmanlarının uygun ısı derecesinde sabit kalmasını sağlar.



Opsiyonel Ekipmanlar

Özel Kabin Tasarımları

Teksan Mini jeneratör setlerinde müşteri talepleri doğrultusunda üretilen süper sessiz kabinlerin iç bölümü daha yüksek performans için homojen hava dağılımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kabinlerdeki pratik kapak ve demonte parçalar, bakım, onarım ve tamirat işlerinin daha kolay yapılmasına imkan vermektedir. Tüm kabinler korozyon ve paslanmaya karşı özel elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.



Kontrol Panosu

Teksan Mini jeneratör setlerinde kullanılan kontrol panoları rahat ve güvenli kullanım sağlar. Belirli bazı ölçülmüş ve istatistiksel parametreler, çalışma modları, uyarı ve alarmlar ile jeneratörün durumu kontrol panosundan kolaylıkla izlenebilir.

- Teknik bilgi ve değerler ISO8528, ISO3046, NEVA MG1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarına uygundur.
- ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır.
- Teksan ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak bu dokümanda yer alan bilgiler haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

TBA: Bilgi İsteyiniz

TBD: Araştırılıyor

NA: Bilgi Yok

NA: Uygulanamaz

TTDTM9000AD1-O20170623TR